

Xiaomi Power Bank

uživatelská příručka



XIAO -store.cz

©2017

Pokyny k bezpečnosti

- Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přehřátý nebo podchlazený Power Bank může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků v USB konektorech dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte Power Bank do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
- Power Bank nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud Power Bank netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Power Bank neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty. Power Bank neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte Power Bank pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy

nepoužívejte poškozený Power Bank ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Recyklace baterií

- Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Společnost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností REMA system, powerbanku k recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo ji odevzdat na sběrných místech společnosti REMA System. Více informací zde - <https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni>

Základní parametry

- Typ baterií: Lithium-Ion
- Kapacita: 3.75V/16000mAh
- Provozní teplota: 0 °C – 45 °C
- Rozměry: 141,9 x 73 x 21,8mm

- Výstupní napětí: DC 5.1V
- Vstupní napětí: DV 5.0V
- Výstupní proud: 2000mA (*)
- Vstupní proud: 2000mA
- Doba nabíjení: 20 hodin / při použití QuickCharge 7 hodin

* - při použití obou výstupních USB portů najednou je kombinovaný maximální výstupní proud 3600mA.

Návod k použití

Nabíjení Power Bank:

- Před prvním použitím Power Bank nabijte.
- Připojte nabíječku s microUSB kabelem do sítě (není součástí balení) a microUSB koncovku připojte do microUSB konektoru Power Bank
- Nabijte do plné kapacity. Hladina nabíjení je signalizována LED diodami. Když svítí všechny najednou, je Power Bank plně nabitý. **Viz Tab.1**
- Délka nabíjení se odvíjí od použité nabíječky. Klasická nabíječka nabije Power Bank za 20 hodin, QuickCharge nabíječka nabije Power Bank za 7 hodin.

Používání Power Bank:

- Dodaný kabel připojte větším USB konektorem k Power Bank (je jedno, který z obou portů zvolíte) a menším microUSB konektorem k telefonu či tabletu. Můžete použít i jiné kabely nebo redukce, které nejsou součástí balení.
- Nabíjení se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte krátce napájecí tlačítko na Power Bank.
- V průběhu nabíjení indikační LED diody zobrazují úroveň nabití Power Bank, **viz. Tab.2**
- Po nabití telefonu či tabletu odpojte oba konce kabelu. Power Bank se automaticky po 2 minutách vypne.

Zjištění aktuální kapacity Power Bank:

- Pro zjištění zůstatkové kapacity stiskněte jednou krátce napájecí tlačítko na Power Bank. Aktuální hladina nabití je signalizována počtem blikajících LED diod. **Viz. Tab.2**
- Power Bank se opět po 2 minutách signalizace sám uspí.

Stav nabíjení	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Bliká	Nic	Nic	Nic
25-50%	Svíí	Bliká	Nic	Nic
50-75%	Svíí	Svíí	Bliká	Nic
75-100%	Svíí	Svíí	Svíí	Bliká
Plně nabito	Svíí	Svíí	Svíí	Svíí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Tab. 1 – signalizace při nabíjení Power Bank

Stav vybití	LED1	LED2	LED3	LED4
Vybito	Nic	Nic	Nic	Nic
0-25%	Bliká	Nic	Nic	Nic
25-50%	Bliká	Bliká	Nic	Nic
50-75%	Bliká	Bliká	Bliká	Nic
75-100%	Bliká	Bliká	Bliká	bliká

Tab. 2 – signalizace při nabíjení telefonu/tabletu a při zjišťování zůstatkové hladiny nabití

Technická podpora

- V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně na webu www.xiaomi-store.cz

Prohlášení o shodě

Společnost PRG Trading Group s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 2014/30/EU; NV117/2016 Sb. v platném znění.

EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na info@xiaomi-store.cz

Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

